



HP Color LaserJet Managed MFP E47528f

Küçük ve güçlü: HP'nin en küçük Enterprise MFP'si

HP Managed MFP'ler ve yazıcılar yönetilen ortamlar için optimize edilmiştir. Daha yüksek aylık sayfa hacmi sağlayan ve daha az müdahale gerektiren bu ürün portföyü, baskı ve kopyalama maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıntılı bilgi için HP Yetkili Satıcınız ile görüşün.



Bu yazıcı, dinamik güvenlik özelliğini kullanır ve bu özellik, ürün yazılımı güncelleştirmeleriyle düzenli olarak güncelleştirilebilir. Yazıcı, yalnızca orijinal HP çipi kullanılan kartuşlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HP olmayan çiplerin kullanıldığı kartuşlar çalışmayabilir veya çalışmayı durdurabilir. Daha fazlası: Daha fazla bilgi için bkz.: www.hp.com/learn/ds

Kullanımı ve yönetimi kolay

- HP FutureSmart ürün yazılımı ilerleyen yıllarda yatırımınızı optimize etmek için en güncel özelliklerle¹ güncellenebilir.
- HP Web Jetadmin ile baskı ortamınızın denetimini merkezeleştirin ve iş verimliliği sağlayın.²
- Tutarlı kullanıcı deneyimi ve tablete benzer sezgisel simgelerle iş akışlarını filonuz genelinde kolayca yönetin.
- Bu MFP'yi hızla kurup cihaz özelliklerini kolayca yöneterek verimliliği artırın.

Dünyanın en güvenilir baskı deneyimi³

- İşletim kodu (BIOS) ilk çalıştırma sırasında otomatik olarak kontrol edilir ve bozuk olması halinde kendi kendini onarır.
- Saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve durdurmak üzere bellek etkinliğini sürekli izlemek için Common Criteria sertifikalı.⁴
- Ürün yazılımı, HP tarafından dijital olarak imzalanan gerçek kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcının giden ağ bağlantıları incelenir.
- Yerleşik HP Güvenilir Platform Modülü ile bu MFP'de kayıtlı verileri (tuşlar, parolalar, sertifikalar ve çok daha fazlası) koruyun.⁵

Çalışma gruplarına güç kazandıran geliştirilmiş üretkenlik

- Yüzlerce HP ve üçüncü taraf çözümünün yanı sıra kart okuyucu desteğiyle çalışma gruplarına başarı için ihtiyaç duydukları her şeyi verin.
- Özel iş ihtiyaçlarınızı karşılayan isteğe bağlı MFP uygulamalarıyla iş akışlarınızı optimize edin, iş adımlarını ve hataları azaltın ve mobil çalışanları destekleyin.
- PIN ile baskı/Kimlik Doğrulmalı baskı özelliğiyle baskı işlerini alırken gizli bilgilerin güvende kalmasını sağlayın.
- Kablosuz,⁶ Bluetooth® Low Energy ve NFC dokunmatik baskı için isteğe bağlı aksesuarla bağlantıda kalın.
- Özelleştirilebilir 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekranlı MFP'de projeleri doğrudan kolayca yönetin.

Sürdürülebilirlik akıllı çalışmaktır

- Kutusundan çıkar çıkmaz kağıttan tasarruf edin. Otomatik olarak tasarruf etmeniz için varsayılan ayar çift taraflı (dupleks) baskıdır.⁷
- HP Roam for Business kullanarak sadece gerçekten gerekli işleri basmak suretiyle kağıt ve toner israfının azaltılmasına yardımcı olun.⁸
- Performanstan ödün vermeden enerjiden tasarruf edin: Bu MFP ENERGY STAR® ve Blue Angel sertifikalıdır.
- Engelleri kaldırır ve HP Erişilebilirlik Kiti (Braille kaplaması ve dokunsal yapışkan etiketler, HP Erişim Kolu ve BigKeys LX Klavye) ile uyumluluk ve erişilebilirlik standartlarının ve HP Erişilebilirlik Yardımcısı ile uyumluluğun karşılanmasına yardımcı olur.⁹

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Managed MFP E47528f gösterilmektedir

1. 10,9 cm renkli dokunmatik ekran
2. Kolay erişimli USB girişi
3. 150 yapraklık çıkış bölmesi
4. Otomatik çift taraflı baskı (varsayılan)
5. Ön kapak, JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerlere erişim
6. 50 yapraklı çok amaçlı girdi tepsi 1
7. 250 yapraklık giriş tepsi 2
8. 50 yapraklık otomatik belge besleyici (ADF)
9. Sağ kapak, baskı yoluna erişim
10. Kullanışlı ön açma/kapatma anahtarı
11. Üçüncü taraf cihazları için Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası
12. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
13. Gigabit Ethernet ağ bağlantı noktası



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	<p>W9090MC HP Siyah Managed Orijinal LaserJet Toner (~ 8.600 sayfa)</p> <p>W9091MC HP Camgöbeği Managed Orijinal LaserJet Toner (~ 6.900 sayfa)</p> <p>W9092MC HP Sarı Managed Orijinal LaserJet Toner (~ 6.900 sayfa)</p> <p>W9093MC HP Macenta Managed Orijinal LaserJet Toner (~ 6.900 sayfa)</p>
Aksesuarlar	<p>3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı</p> <p>4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu</p> <p>8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory</p> <p>B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı</p> <p>CF404A HP LaserJet 550 Yapraklık Besleyici Tepsisi</p> <p>X3D03A HP Evrensel USB Proximity Kart Okuyucu</p> <p>Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu</p>
Servis ve Destek	<p>U11VKE HP 3 yıl Sonraki İş Günü Color LaserJet Managed MFP E47528 hizmeti</p> <p>U11VLE HP 4 yıl Sonraki İş Günü Color LaserJet Managed MFP E47528 hizmeti</p> <p>U11VME HP 5 yıl Sonraki İş Günü Color LaserJet Managed MFP E47528 hizmeti</p> <p>U11VSE HP 3 yıl Yalnızca Kanal Parçaları Color LaserJet Managed MFP E47528service</p> <p>U11VTE HP 4 yıl Yalnızca Kanal Parçaları Color LaserJet Managed MFP E47528service</p> <p>U11VVE HP 5 yıl Yalnızca Kanal Parçaları Color LaserJet Managed MFP E47528 hizmeti</p> <p>U11VWPE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Color LaserJet Managed MFP E47528 hizmeti</p> <p>U11VXPE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Color LaserJet Managed MFP E47528 hizmeti</p> <p>U11DPPE HP 1 yıl Garanti Sonrası Yalnızca Kanal Parçaları Color LaserJet Managed MFP E47528 hizmeti</p> <p>U11VPPE HP 2 yıl Garanti Sonrası Yalnızca Kanal Parçaları Color LaserJet Managed MFP E47528 hizmeti</p>

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E47528f
Ürün numarası	3QA75A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Kontrol paneli	10,9 cm Renkli Kapasitif Dokunmatik Kontrol Paneli
Baskı	
Baskı teknolojisi	Lazer
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 27 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 27 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): 24 resim/dakika; Renkli (A4, çift taraflı): 24 resim/dakika;
İlk sayfa çıkışı hızı ²	Siyah (A4, hazır): 9,5 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, hazır): 11,0 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 11,0 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 12,1 sn kadar kısa sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi'ye kadar; Renkli (en iyi): 600 x 600 dpi'ye kadar; Teknoloji: HP ImageREt 3600, Gelişmiş (600x600 dpi), İnce Çizgiler (1200x1200 dpi), Quickview (300x300 dpi);
Aylık baskı kapasitesi	65.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 1.500 ile 7.500 arası
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript 3. düzey emülasyonu, yerel PDF baskısı (v 1.7), Apple AirPrint™
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP PostScript Düzey 3 emülasyonu için 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro sembolü dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono World Type); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı : 212 x 352 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik (varsayılan)
Kopyalama	
Kopyalama hızı	Siyah (A4): 27 kopya/dk; Renkli (A4): 27 kopya/dk
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Çift taraflı kopyalama; Ölçeklenebilirlik; Görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); Tek yaprakta çok sayfa; N veya Z sıralama; İçerik yönlendirme; Harmanlama; Kitapçık; İş oluşturma; Kenardan kenara; İş depolama; Kimlik Kopyası; Maksimum kopya sayısı: 9999 kopyaya kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400
Tarama	
Tarama hızı ³	Normal (A4): Dakikada 29 sayfaya/46 resme kadar (siyah beyaz) ve 20 sayfaya/35 resme kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 46 resme kadar (siyah beyaz), dakikada 35 resme kadar (renkli)
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi Masaüstü, OBB; Tarama teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); İkili sürüm: Sürüm 2.1; Çift taraflı ADF tarama: Evet, tek geçişte çift taraflı tarama; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: 600 dpi'ye kadar
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Metin/resim optimize etme;Görüntü ayarlamaları;İş oluşturma;Çıktı kalitesi ayarları;75 - 600 dpi arasında seçilebilir tarama çözünürlüğü;Otomatik renk algılama;Kenar Silme;İş bildirimi;Boş sayfayı gizleme;HP Quick Sets
Önerilen aylık tarama hacmi	900 - 4.800
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 297 mm ; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 127 x 178 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tarama; Ağ klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; FTP'ye gönderme; İnternet faksına gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar Silme; Otomatik Renk Algılama; İçeriğe Göre Otomatik Kırpma; Compact PDF; İsteğe Bağlı: Kimlik doğrulama; HP Digital Sending Software (İsteğe Bağlı); Dijital faks (LAN'a, internete gönderme); Yerel Adres Defteri; OCR
Faks	
Faks ⁴	Evet, 33,6 kbps
Faks özellikleri	Faks belleği: Boş sabit disk miktarına bağlıdır; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: En fazla 203 x 196 dpi; 256 gri düzeyi; Superfine: 300 x 300 dpi'ye kadar; Hızlı çevirimi: En fazla 1000 numara; Telekom uyumluluğu: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları.
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	Saklanan fakslar;Faks arşivleme;Ölçekleyerek sığdırma;Faks adres defteri;LAN/İnternet üzerinden faks;Faks numarası onaylama;Tatil dönemi faks zamanlaması
İşlemci hızı	800 MHz
Bağlantı	
Standart	2 Hi-Speed USB 2.0 Ana Bilgisayar; 1 Hi-Speed USB 2.0 Cihaz; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ; 1 FAKS
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect LAN Aksesuarı 8FP31A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A
Kablosuz	İsteğe bağlıdır, kablosuz donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir. Çift Bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A ile kullanılabilir
Mobil baskı yeteneği ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı; NFC Dokunmatik baskı (İsteğe bağlı); Kolay baskı için Roam özelliği; PrinterOn Baskı
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası; 9100 Direct Mode, LPD, Web Hizmetleri Baskısı, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yayınlaması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Yönlendirici üzerinden Durum Bilgisiz Bağlantı-Yerel, DHCPv6 üzerinden Durum Bilgili); Yönetim: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Güvenlik: SNMPv3, SSL Sertifika Yönetimi, IPsec (IKEv1 ve IKEv2), Güvenlik Duvarı, 802.1x
Ağ özellikleri	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ (İsteğe Bağlı); İkinci Ethernet bağlantı noktası (İsteğe Bağlı).
Sabit disk	Yok
Bellek	Standart: 2 GB ;En yüksek: 2 GB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 2 ;En yüksek: 3
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (bond, broşür, renkli, parlak, fotoğraf, düz, baskılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü), kartpostallar, etiketler, zarflar
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 98 x 148 - 216 x 356 mm; İsteğe Bağlı Tepsi: 98 x 148 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 - 216 x 356 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 - 216 x 356 mm OBB: Oficio; Statement; A4; RA4; A5; B5

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E47528f
Ürün numarası	3QA75A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 50 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 150 yapraklık çıkış bölmesi İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi; Tüm tepsilere sabit boyutlu kağıt tepsi kılavuzları dahildir ÖBB: Standart, 50 yaprak
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60-176 g/m ² (kartpostallar ve HP Color lazer parlak fotoğraf kağıtları ile en fazla 200 g/m ²); Tepsi 2: 60-163 g/m ² (kartpostallar ile en fazla 176 g/m ² , HP Color lazer parlak fotoğraf kağıtları ile en fazla 200 g/m ²); İsteğe Bağlı Tepsi 3: 60-16
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 50; zarflar: 5 Tepsi 2: Sayfa sayısı: 250; zarflar: 10 Tepsi 3: Yaprak: 550 En yüksek: En fazla 850 yaprak (İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsiyle) ÖBB: Standart, 50 yaprak
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 150 yaprak Zarf: 20 adede kadar zarf En yüksek: En fazla 150 yaprak
Uyumlu işletim sistemi	Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobil işletim sistemleri: iOS, Android; Mac: Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Ayrık PCL6 Yazıcı Sürücüsü: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresine gidin, ürününüzün adını girin ve arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın, UPD PCL6/PS Yazıcı Sürücüler; Desteklenen İşletim sistemleri: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6, Novell iPrint sunucusu; Citrix Ready Kit Sertifikası: Citrix Server 7.18 sürümüne kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://www.hp.com veya http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodu, İsteğe Bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin, yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşım Anahtar, Kerberos kimlik doğrulaması, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta (Microsoft'un FIPS 140 doğrulanmış şifreleme kitaplıklarını kullanır), SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Cihaz: HP Sure Start Güvenli Önyükleme (kendini onarım özelliğiyle BIOS Bütünlük Kontrolü), Yetkisiz Erişim Algılama (Saldırıları için sürekli cihaz içi izleme), Beyaz Listeye Alma (yalnızca bilinen iyi kodları yükler), Yerleşik Güvenilir Platform Modülü, HP Connection Inspector, Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur, Cihaz Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardımcı Programı - Driver Deployment Yardımcı Programı - Managed Printing Administrator)
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 415,4 x 472 x 399,8 mm; En yüksek: 415,4 x 1124,4 x 656 mm (yazıcı tamamen açıkken)
Paket boyutları (G x D x Y)	597 x 497 x 490 mm
Yazıcı ağırlığı	23,2 kg
Paket ağırlığı	26,34 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C Nem: % 10 - 90 RH
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,1 B(A) (Dakikada 27 resim baskı) Akustik basınç emisyonları: 49 dB(A) (Dakikada 27 resim baskı)
Güç	Gereksinimler: 220 - 240 VAC (+/-%10), 50/60Hz (+/-3 Hz) (Çift voltaj değil, parça numarası ve Seçenek kodu tanımlayıcı numarasına bağlı olarak güç kaynağı gereksinimi değişebilir); Tüketim: 581 watt (aktif baskı), 21,9 watt (hazır), 1,0 watt (uyku), 0,08 watt (otomatik kapanma/elle açma), 0,08 watt (elle kapatma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 1,051 kWh/hafta; Energy Star 3.0: 0,425 kWh/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Instant-on Teknolojisi; Anında Kopyalama
Sertifikalar⁷	CISPR 22:2008 (Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Uluslararası)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR® sertifikalı Blue Angel uyumlu⁸ Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Kutunun içeriği⁹	HP Color LaserJet Managed MFP E47528f yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (~2.400 sayfa); HP Camgöbeği, Macenta, Sarı Orijinal LaserJet Tonerler (her biri ~2.100 sayfa); Sabit Boyutlu Kağıt Tepsi Kılavuzları; Başlangıç Kılavuzu; 1 Güç kablosu
Garanti	Bir yıllık, Yerinde onarım, Haftanın 7 günü 24 saat telefon desteği

Dipnotlar

- ¹ Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliğin çalışmasını desteklememesi gibi nedenlerle eski yazıcılarda kullanılamayabilir.
- ² HP Web Jetadmin ücretsizdir ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ³ HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5 veya üzeri sürümü yüklü HP Enterprise ve HP Managed cihazlarda sunulmaktadır. Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2019 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayanıklılık yönergelerine uygun şekilde, saldırıları otomatik olarak algılamaya, durdurmaya ve kendi kendini onaran yeniden başlatmayla cihazı kurtarmaya yönelik bir güvenlik özellikleri paketi sunar. Uyumlu yazıcıların listesi için bkz. <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> adresini ziyaret edin.
- ⁴ Üçüncü taraf sertifikası Common Criteria Information Technology Security Evaluation değerlendirmesini temel alır. Mayıs 2019 itibarıyla ISO/IEC 15408 standart gereklilikleri. Sertifika, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5.1 veya üzeri sürümü yüklü HP Enterprise ve Managed cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgi için: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ⁵ HP Güvenilir Platform Modülünün kullanılabilmesi için ürün yazılımı yükseltmesi gerekebilir.
- ⁶ Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır ve aktif VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.
- ⁷ Ülkeye özgü kurulum belirtilmelerine bağlıdır.
- ⁸ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁹ Ürün yazılımı yükseltmesi gerekir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ⁴ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Müşteriler, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz aksesuarı veya RadBeacon USB satın alabilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁵ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Müşteriler, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz aksesuarı veya RadBeacon USB satın alabilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁶ Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilovat saat (kWh) olarak ifade eder.
- ⁷ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
- ⁸ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine ve Blue Angel için 230 V ölçümlerine dayanmaktadır.
- ⁹ Yazıcınızla birlikte gelen tonerler hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19798 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri baştan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

