



HP LaserJet Managed E40040dn

Küçük ama güçlü: HP'nin en küçük Enterprise yazıcısı

HP Managed MFP'ler ve yazıcılar yönetilen ortamlar için optimize edilmiştir. Daha fazla aylık sayfa hacmi ve daha az müdahale sağlayan bu ürün portföyü, baskı ve kopyalama maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıntılı bilgi için HP Yetkili Satıcınız ile görüşün.



Bu yazıcı, dinamik güvenlik özelliğini kullanır ve bu özellik, ürün yazılımı güncelleştirmeleriyle düzenli olarak güncelleştirilebilir. Yazıcı, yalnızca orijinal HP çipi kullanılan kartuşlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HP olmayan çiplerin kullanıldığı kartuşlar çalışmayabilir veya çalışmayı durdurabilir. Daha fazlası: Daha fazla bilgi için bkz.: www.hp.com/learn/ds

Kullanımı ve yönetimi kolay

- HP FutureSmart ürün yazılımı, ilerleyen yıllarda yatırımınızı optimize etmek için en güncel özelliklerle¹ güncellenebilir.
- HP Web Jetadmin ile baskı ortamınızın denetimini merkezileştirin ve iş verimliliği sağlayın.²
- Tutarlı kullanıcı deneyimi ve tablete benzer sezgisel simgelerle iş akışlarını filonuz genelinde kolayca yönetin.
- Bu yazıcıyı hızla kurup cihaz özelliklerini kolayca yöneterek verimliliği artırın.

Dünyanın en güvenilir baskı deneyimi³

- İşletim kodu (BIOS) ilk çalıştırma sırasında otomatik olarak kontrol edilir ve bozuk olması halinde kendi kendini onarır.
- Saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve durdurmak üzere bellek etkinliğini sürekli izlemek için Common Criteria sertifikalı⁴.
- Ürün yazılımı, HP tarafından dijital olarak imzalanan gerçek kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcının giden ağ bağlantıları incelenir.
- Yerleşik HP Güvenilir Platform Modülü ile bu yazıcıda kayıtlı verileri (anahtarlar, parolalar, sertifikalar ve çok daha fazlası) koruyun.⁵

Çalışma ekiplerini desteklemek için artırılmış üretkenlik

- Yüzlerce HP ve üçüncü taraf çözümünün yanı sıra kart okuyucu desteğiyle çalışma gruplarına başarı için ihtiyaç duydukları her şeyi verin.
- PIN ile baskı/Kimlik Doğrulmalı baskı özelliğiyle baskı işlerini alırken gizli bilgilerin güvende kalmasını sağlayın.
- Kablosuz,⁶ Bluetooth® Low Energy ve NFC dokunmatik baskı için isteğe bağlı aksesuarla bağlantılı kalın.
- Doğrudan 6,9 cm (2,7 inç) renkli ekrandan baskı yapın.

Sürdürülebilirlik akıllı çalışmaktır

- Kutudan çıktığı gibi kağıttan tasarruf edin. Otomatik olarak tasarruf etmeniz için varsayılan ayar çift taraflı (dupleks) baskıdır.⁷
- HP Roam for Business kullanarak sadece gerçekten gerekli işleri basmak suretiyle kağıt ve toner israfının azaltılmasına yardımcı olun.⁸
- Performanstan ödün vermeden enerji tasarrufu yapın, bu yazıcı ENERGY STAR® ve Blue Angel sertifikalıdır.
- Engelleri kaldırır ve HP Erişilebilirlik Kiti (Braille kaplaması ve dokunma yapışkanları, bir HP Erişim Tutacağı ve BigKeys LX Klavye içerir) ile uyumluluk ve erişilebilirlik standartlarının, HP Erişilebilirlik Yardımcısı ile de uygunluğun karşılanmasına yardımcı olur.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Managed E40040dn gösterilmektedir

1. 150 yapraklık çıkış bölmesi
2. Ön kapak, JetIntelligence özellikli Orijinal HP tonerlere erişim
3. Otomatik çift taraflı baskı (varsayılan)
4. 100 yapraklık çok amaçlı giriş tepsi
5. 250 yapraklık giriş tepsi
6. 6,9 cm renkli grafik ekran
7. Kullanışlı ön açma/kapatma anahtarı
8. Sağ kapak, baskı yoluna erişim
9. Üçüncü taraf cihazları için Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası
10. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
11. Gigabit Ethernet ağ bağlantı noktası



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W9024MC HP Siyah Managed Orijinal LaserJet Toner (~11.500 sayfa)
Aksesuarlar	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı
	4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	D9P29A HP LaserJet Pro 550 Yapraklık Besleyici Tepsi
	X3D03A HP Evrensel USB Proximity Kart Okuyucu
Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu	
Servis ve Destek	U11Y1E HP 3 yıl Sonraki İş Günü LaserJet Managed E40040 hizmeti
	U11Y2E HP 4 yıl Sonraki İş Günü LaserJet Managed E40040 hizmeti
	U11Y3E HP 5 yıl Sonraki İş Günü LaserJet Managed E40040 hizmeti
	U11Y7E HP 3 yıl Yalnızca Kanal Parçaları LaserJet Managed E40040 hizmeti
	U11Y8E HP 4 yıl Yalnızca Kanal Parçaları LaserJet Managed E40040 hizmeti
	U11Y9E HP 5 yıl Yalnızca Kanal Parçaları LaserJet Managed E40040 hizmeti
	U11YBPE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Managed E40040 hizmeti
	U11YCPE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Managed E40040 hizmeti
	U11YGPE HP 1 yıl Garanti Sonrası Yalnızca Kanal Parçaları LaserJet Managed E40040 hizmeti
U11YHPE HP 2 yıl Garanti Sonrası Yalnızca Kanal Parçaları LaserJet Managed E40040 hizmeti	

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Managed E40040dn
Ürün numarası	3PZ35A
İşlevler	Baskı al
Kontrol paneli	6,85 cm Renkli Dokunmatik Olmayan Kontrol Paneli, 24 Tuş Takımı ile
Baskı	
Baskı teknolojisi	Lazer
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar (varsayılan); Dakikada 40 sayfaya kadar (HP Yüksek Hız Modu); Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 31 resme kadar;
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 6,5 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uykü): 8,8 sn kadar kısa sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Teknoloji: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;
Aylık baskı kapasitesi	120.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 1.500 - 7.500 sayfa
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript 3. düzey emülasyonu, yerel PDF baskısı (v 1.7), Apple AirPrint™
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP PostScript Düzey 3 emülasyonu için 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro sembolü dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono World Type); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı : 212 x 352 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik (varsayılan)
İşlemci hızı	800MHz
Bağlantı	
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 cihaz; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect LAN Aksesuarı 8FP31A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A
Kablosuz	İsteğe bağlıdır, kablosuz donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir. Çift Bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A ile kullanılabilir
Mobil baskı yeteneği ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; NFC dokunmatik baskı (isteğe bağlı); Kolay baskı için ROAM özelliği; PrinterOn Baskı; Wi-Fi® Direct baskı
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD, Web Hizmetleri Baskısı, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşif; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Yönlendirici üzerinden Durum Bilgisiz Bağlantı-Yerel, DHCPv6 üzerinden Durum Bilgili); Yönetim: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Güvenlik: SNMPv3, SSL Sertifika Yönetimi, IPsec (IKEv1 ve IKEv2), Güvenlik Duvarı, 802.1x
Ağ özellikleri	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ (İsteğe Bağlı); İkinci Ethernet bağlantı noktası (İsteğe bağlı).
Sabit disk	Bu ürün için Geçerli Değildir
Bellek	Standart: 1 GB ; En yüksek: 1 GB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 3
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, EcoEFFICIENT, hafif, ağır, bond, renkli, baskılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü); Zarflar; Etiketler
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsisi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsisi 2: 105 x 148 - 216 x 356 mm; İsteğe Bağlı Tepsisi: 105 x 148 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): Tepsisi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsisi 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 - 216 x 356 mm; İsteğe Bağlı Tepsisi 3: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 - 216 x 356 mm

Model	HP LaserJet Managed E40040dn
Ürün numarası	3PZ35A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsi 2 Standart çıkış: 150 yapraklık çıkış bölümü İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı üçüncü 550 yapraklık tepsi; Tüm tepsilere sabit boyutlu kağıt tepsi kılavuzları dahildir
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 175 g/m ² ; Tepsi 2, isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi 3: 60 - 120 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100; Zarf: 10 Tepsi 2: Yaprak: 250 Tepsi 3: Yaprak: 550 (isteğe bağlı) En yüksek: En fazla 900 yaprak (isteğe bağlı 550 yapraklık tepsiyle)
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 150 yaprak Zarf: 10 adede kadar zarf En yüksek: En fazla 150 yaprak
Uyumlu işletim sistemi	Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobil işletim sistemleri: iOS, Android; Mac: Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Ayırık PCL6 Yazıcı Sürücüsü: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresine gidin, ürününüzün adını girin ve arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın, UPD PCL6/PS Yazıcı Sürücüler; Desteklenen İşletim sistemleri: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6, Novell iPrint sunucusu; Citrix Ready Kit Sertifikası: Citrix Server 7.18 sürümüne kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com
Ürünle gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://www.hp.com veya http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodu, İsteğe Bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin, yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşımlı Anahtar, Kerberos kimlik doğrulaması, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta (Microsoft'un FIPS 140 doğrulanmış şifreleme kitaplığını kullanır), SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Cihaz: HP Sure Start Güvenli Önyükleme (kendini onarım özelliğiyle BIOS Bütünlük Kontrolü), Yetkisiz Erişim Algılama (Saldırıları için sürekli cihaz içi izleme), Beyaz Listeye Alma (yalnızca bilinen iyi kodları yükler), Yerleşik Güvenilir Platform Modülü, HP Connection Inspector, Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur, Cihaz Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardımcı Programı - Driver Deployment Yardımcı Programı - Managed Printing Administrator)
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 381 x 357 x 220 mm; En yüksek: 381 x 781 x 241 mm (yazıcı tamamen açıkken)
Paket boyutları (G x D x Y)	443 x 278 x 464 mm
Yazıcı ağırlığı	~8,5 kg
Paket ağırlığı	11,37 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C Nem: % 10 - 90 RH
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A) dakikada 38 resim Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A) dakikada 38 resim
Güç	Gereksinimler: 220 - 240 VAC (+/-%10), 50/60Hz (+/-3 Hz) (Çift voltaj değil, parça numarası ve Seçenek kodu tanımlayıcı numarasına bağlı olarak güç kaynağı gereksinimi değişebilir); Tüketim: 531 watt (aktif baskı), 8,1 watt (hazır), 1,2 watt (uyku), 0,07 watt (otomatik kapanma/elle açma), 0,07 watt (elle kapatma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 1,189 kWh/hafta; Energy Star 3.0: 0,462 kWh/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) Güç Kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi; Anında Kopyalama; Anında Açılma Teknolojisi
Sertifikalar⁵	CISPR 22:2008 (Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Uluslararası)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Her ülke için gerekli diğer EMC onayları. Blue Angel RAL-UZ 205; ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Silver; CECP Blue Angel uyumlu⁶ Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Ürettiği ülke/bölge	Üretim yeri Filipinler
Kutunun içeriği⁷	HP LaserJet Managed E40040dn yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (~3.000 sayfa); Sabit Boyutlu Kağıt Tepsisi Kılavuzları; Başlangıç Kılavuzu; 1 Güç kablosu
Garanti	Bir yıllık, Yerinde onarım, Haftanın 7 günü 24 saat telefon desteği

Dipnotlar

- ¹ Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliğin çalışmasını desteklememesi gibi nedenlerle eski cihazlarda kullanılamayabilir.
- ² HP Web Jetadmin ücretsizdir ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ³ HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazlarda sunulmaktadır. Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2019 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayanıklılığı yönergelerine uygun olarak, kendi kendini onaran bir yeniden başlatmayla saldırıları otomatik olarak algılama, durdurma ve cihazı kurtarma güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Uyumlu yazıcıların listesi için bkz. <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> adresini ziyaret edin.
- ⁴ Üçüncü taraf sertifikası Common Criteria Information Technology Security Evaluation değerlendirmesini temel alır. Mayıs 2019 itibarıyla ISO/IEC 15408 standart gereklilikleri. Sertifika, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5.1 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgi için: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ⁵ HP Güvenilir Platform Modülünün kullanılabilmesi için ürün yazılımı yükseltmesi gerekebilir.
- ⁶ Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.
- ⁷ Ülkeye özgü kurulum belirtilmelerine bağlıdır.
- ⁸ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Müşteriler, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz aksesuarı veya RadBeacon USB satın alabilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁴ Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder.
- ⁵ Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
- ⁶ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine ve Blue Angel için 230 V ölçümlerine dayanmaktadır.
- ⁷ Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri başlan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

